



Dosificador Electromagnético Analógico

No. DIKEN: 10 19 19

MARCA: Dosim

MODELO: KCO PLUS 15.04

DESCRIPCIÓN

- Bomba dosificadora electromagnética con regulación de frecuencia y de volumen de inyección.
- Caudal constante, funcionamiento todo/nada, regulación de la frecuencia de impulsos de 0-100% con divisor (1-10) del número de inyecciones.
- Partes hidráulicas fabricadas en plástico PVDF (KYNAR).
- Cuenta con protección IP 65 así como su kit de instalación.
- Doble bola de retención en filtro y cabezal.
- Doble regulación de frecuencia y carrera.
- Alimentación 127 VAC, 60HZ.
- Modo divisor 1/10.
- Analógica.
- 180 impulsos por minuto máximo.
- Consumo de 0.21 amp.
- Stock de refacciones inmediato.
- Reducción y concentración de químicos.

CUADRO TÉCNICO

MATERIAL:	Partes hidráulicas fabricadas en plástico PVDF (KYNAR)
ALIMENTACIÓN:	127 VAC, 60HZ
IMPULSOS:	180 por minuto máximo
CONSUMO:	0.21 amp

CONTRADICCIONES / LIMITANTES

- No aplica.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- No aplica.

APLICACIONES

- Dosificador de cualquier tipo de químico.

PRESENTACIÓN

- Venta por pieza.

NORMATIVIDAD / APROBACIÓN

- No aplica.

No. DIKEN

10 19 19